



NAD PP 2

Der neue MC + MM Phono-Vorverstärker



Viele moderne Vollverstärker haben einen schlechten oder gar keinen Phonoeingang – der NAD PP2 ist ein klanglich erstklassiges HiFi Zubehör mit herausragendem Preis-/Leistungsverhältnis für jeden Vinyl-Liebhaber (oder diejenigen, die es wieder werden wollen).

Im Inneren haben die NAD Entwickler den gleichen Bauteile-Aufwand getrieben wie bei den legendären NAD Verstärkern: Stabile Stromversorgung über ein externes 24 V / 100 mA Netzteil, hochwertige klangoptimierte Bauteile, ein solides abschirmendes Metallgehäuse und fest verschraubte, vergoldete Anschlüsse. Ein Masseanschluss am Gehäuse ermöglicht die direkte Verbindung mit dem Plattenspieler. Am rückseitigen Schalter kann der PP 2 für MM oder MC Systeme umgeschaltet werden.

In Verbindung zum Beispiel mit dem NAD Plattenspieler C 555 entsteht eine Kombination, die auch bei kleinem Budget das Beste aus dem schwarzen Vinyl herausholt und jedes Plattenarchiv zu neuem Leben erweckt.

Technische Daten NAD PP 2

Input impedance	MM 47 KOhm, 200 pF	MC 100 Ohm, 180 pF
Input sensitivity	MM 2.5 mV	MC 0.3 mV
Signal to Noise	MM 80 dB	MC 78 dB
Rated Distortion (20 Hz-20 kHz)	MM 0.03%	MC 0.03%
RIAA response accuracy	MM +/- 0.3 dB	MC +/- 0.3 dB
Power supply	24 V / 100 mA	
Dimensions	135 x 45 x 75 mm (W x H x D)	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Weitere Infos: www.NAD.de